Stopper les écoulements d'eau de vos toilettes en toute simplicité

Préparation et matériel nécessaire

• Coupez impérativement l'alimentation en eau via le robinet d'arrêt situé à côté du réservoir.

• Préparez vos outils : une pince multiprise, un tournevis et une éponge ou serpillière pour éponger le fond du réservoir.

• Assurez-vous d'avoir un accès dégagé au mécanisme avant de commencer.

Méthodes de réglage selon votre flotteur

• Pour un flotteur à tige métallique : vissez ou dévissez la vis de réglage pour incliner la tige et modifier la hauteur de coupure de l'eau.

• Pour un flotteur à colonne : pressez le clip de réglage situé sur la tige filetée pour faire monter ou descendre le flotteur sur son axe.

• Objectif : la ligne d'eau doit se situer environ 2 à 3 centimètres en dessous du trop-plein pour éviter tout écoulement continu.

Entretien et vérification finale

• Si le joint du robinet est entartré, nettoyez-le avec du vinaigre blanc pour rétablir l'étanchéité.

• En cas de fuite persistante, vérifiez la membrane du robinet flotteur et remplacez-la si elle est rigide ou percée.

• Après réglage, tirez la chasse d'eau et observez le remplissage : l'eau doit s'arrêter avant l'orifice de trop-plein sans que le réservoir ne se vide en continu.